



Récapitulatif

Caractéristiques du cadenas Elocky

Fonctionnalités générales

Ouverture Bluetooth (BLE) et badge NFC

Accès et activation à distance

Génération d'accès sur mobile permanents, temporaires et/ou récurrents

Enregistrement et suppression de badge NFC (durée de vie programmable)

Historique des ouvertures/fermetures

Réglage du temps d'activation de l'ouverture

Ouverture avec une clé physique mécanique de secours (possibilité de révocation en cas de perte)

Protection anti-perçage

Avertissement sonore en cas de batterie faible

Accès facile à la batterie pour son remplacement

Sécurité

Chiffrement des trames en AES 256 bit avec clé tournante + déconnexion forcée des tentatives de hack

Connexion sans fil

Bluetooth 4.1

Batterie

Pile lithium CR2 3V

Autonomie

Entre 1 et 2 ans

Consommation

Moins de 50 µAh

Lecteur de TAG

NFC 13,56 MHz Mifare Classic 1k

IHM

2 couleurs de LED : vert et rouge, un buzzer

Mémoire

Environ 1 Ko (~150 badges NFC)

Couleur du cadenas

Métal brossé

Taille du cadenas

40x27 ou 45x27 ou 55x27 (mm)

Clé de secours

Clé mécanique programmable

Température d'utilisation

Entre - 20°C et 60°C

Humidité d'utilisation

Entre 20% et 99%


IP Grade

IP 66

Certificat

CE, RoHS

NFC



4.1
Bluetooth

